

CENTRALINA SY 1 MINI - REMOTE CONTROL

Radio comando



Codice articolo	RFU/CDs2-RB01-1D-LD
Pulsanti	2
Memorie	No
Display	No
Gruppo di motori	1
Contenuto	centralina e ricevitore
Utilizzabile con centraline	Compact/SY1mini/Smart
Lunghezza cavo	1,8m
Frequenza	869,85 MHz
Connettore	MAS 70

CENTRALINA SY 1 MINI - ACCESSORI

Sdoppiatore pulsantiera



Codice articolo	ACS-CBL-HSY
Applicazione	connette due pulsantiera ad una centralina
Lunghezza cavo	0,2m
Utilizzabile con centraline	Compact/SYmini/Smart
Utilizzabile con pulsantiera	LD, serie Touch
Connettore	MAS 70

Prolunga pulsantiera



Codice articolo	ACS-CBL-HS-LD
Applicazione	connette pulsantiera a centralina
Cavo length	1,0m
Utilizzabile con centraline	Compact/SYmini/Smart
Utilizzabile con pulsantiera	LD und Touch series
Connettore	MAS 70


Prolunga motore



Codice articolo	ACS-CBL-Mot-1,5m
Applicazione	connette motore a centralina
Lunghezza cavo	1,5m
Utilizzabile con centraline	Compact/SCT/SYmini/Smart
Utilizzabile con pulsantiera	
Connettore	MAS 80

Cavo motore Compact / SY/SCT

1. a. 7=Motore + (-), (giallo) su/giù 4= connettore a saldare
2. a. Motore - (+), (grigio) su/giù
 - 5=Hall Transmitter Gnd(marrone)
 - 3=Hall Transmitter + 5 V (bianco)
 - 8=Hall Transmitter 1 open collector output (verde)
 - 6=Hall Transmitter 2 open collector output (blu)




MAS80S DIN 41524

Pulsantiera Compact / SY

Code	HS 1	HS 2	HS 3	HS 4
Su	1	0	0	0
Giù	0	1	0	0
Memo	0	1	1	0
Pos 1	0	0	1	0
Pos 2	0	0	0	1
Pos 3	0	1	0	1
Pos 4	0	1	1	0
Pos 5	0	1	0	1
Pos 6	0	1	1	1

lato a saldare



MAS70S DIN 45329

Configurazione 4=HS 4
 1=RxD 5=HS 2
 2=HS 3 6=TxD
 3=HS 1 7=+5V